

**מנועים חשמליים ECOFIT צרפת
לבוחשים ומפוחים שונים**



מנועים חשמליים ECOFIT צרפת לבוחשים ומפוחים שונים (RET BRE)

נתוני מומנט		מידות ציר		נתוני חשמל						נתוני דגם		
Wu	N.cm	קוטר	אורך	A	W	HZ	V	RPM	P	יעוד	מקט אקופיט	מקט פי סי
15	12	7.2	32	0.34	74	50	230V	2200	2	מפוח	Q06-16	234Q0616
28	16	7.2	32	0.40	83	50	230V	2300	2	מפוח	Q06-17	234Q0617
55	28	7.2	32	0.60	117	50	230V	2405	2	מפוח	Q06-18	234Q0618
78	40	7.2	32	0.88	202	50	230V	2450	2	מפוח	Q06-19	234Q0619
25	13	7.2	32	0.20	44	50	230V	1150	4	מפוח	Q06-20	234Q0620
40	22	7.2	32	0.28	64	50	230V	1150	4	מפוח	Q06-21	234Q0621
64	48	7.2	32	0.46	104	50	230V	1150	4	מפוח	Q06-22	234Q0622
119	52	7.2	32	0.67	140	50	230V	1250	4	מפוח	Q06-23	234Q0623
54	24	8.0	222	0.50	103	50	230V	2200	2	בוחש	Q09-09	234Q0909
12.6	10.3	8.0	192	0.17	38	50	230V	1235	4	בוחש	Q09-10	234Q0910
12.6	10.3	8.0	142	0.17	38	50	230V	1235	4	בוחש	Q09-11	234Q0911