

מאוררים - מנוע רשת



מתח הזנה	קבל	הספק	מהירות	ספיקת אוויר	כיוון אוויר	קוטר	מק"ט יצרן	מק"ט פי.סי חץ
	MFD	W	RPM	m ³ /h		mm		
230V 50Hz	1.5	31	1380	490	יונק	200	B22-F9	234B22F9
	1.5	31	1380	490	דוחף	200	B22-F5	234B22F5
	2.0	59	2675	810	דוחף	200	Z21-16	234Z2116
	2.0	70	2485	950	יונק	200	B22-D5	234B22D5
	2.0	70	2485	950	דוחף	200	B22-D1	234B22D1
	2.0	63	1395	1050	יונק	250	B22-G7	234B22G7
	2.0	59	1390	1095	דוחף	250	B22-G3	234B22G3
	4.0	106	2750	1585	יונק	250	B22-E3	234B22E3
	4.0	104	2725	1665	דוחף	250	B22-D9	234B22D9
	3.0	94	1310	1865	יונק	300	B22-H5	234B22H5
	3.0	94	1310	1865	דוחף	300	B22-H1	234B22H1
	6.0	181	2650	2625	יונק	300	B22-F1	234B22F1
	6.0	181	2650	2625	דוחף	300	B22-E7	234B22E7
	4.0	132	1275	2750	יונק	350	B22-I3	234B22I3
	4.0	132	1275	2750	דוחף	350	B22-H9	234B22H9
	4.0	145	1175	3650	יונק	400	B22-J1	234B22J1
4.0	151	1165	3650	דוחף	400	B22-I7	234B22I7	
400V 50Hz	-	71	2745	1040	דוחף	200	R12-18	234R1218